

Электромагниты



**ЭМ1.2,
ЭМ1.3,
ЭМ1.4**



E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58
Адрес склада: 142784, Москва,
ул. Адмирала Корнилова, д. 61

Предназначены для управления в системе дымоудаления противопожарного оборудования.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:
Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.



Технические характеристики

Наименование _____	ЭМ1.2	ЭМ1.3	ЭМ1.4
Номинальное напряжение, В _____	220	24	12
Род тока _____	2	2	3
Номинальная частота, Гц _____	Переменный	Постоянный	
Режим работы по ГОСТ 3940 _____	S2 (10с max)		
Номинальное тяговое усилие _____	30		
Габаритные размеры, мм _____	85x95x56,5		
Присоединительные размеры, мм _____	2 места М4-8g; $\varnothing 47_{-0,34}$; 4 отв. М6-7H		
Ход штока, мм _____	5,5		
Масса, не более, кг _____	1,1		
Степень защиты по ГОСТ 14254 _____	IP31		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 _____	УХЛ4		